

Datenblatt für Fujifilm FinePix S602 Zoom



Foto: Fujifilm

Modell	Fujifilm FinePix S602 Zoom
Markteinführung	Juni 2002 (im Handel verfügbar bis ca. Ende 2003)
Preisempfehlung des Herstellers	ca. 1.000,00 €

Elektronik

Auflösung	2.048 x 1.536 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.832 x 2.128 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Sensor	1/1,7" SuperCCD-Chip mit 3.100.000 Bildpunkten
Dateiformat	JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder AVI-Video (.avi)
Speicherung nach DCF-Standard	ja
DPOF-Unterstützung	ja
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren	k. A.
Flash-Speicher intern	k. A.
Wechselspeicher- Kompatibilität	1. Schacht CompactFlash Typ I CompactFlash Typ II Microdrive 2. Schacht SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByt
Verbindung zum Computer	USB-Schnittstelle
Sonstige Anschlüsse	Anschluss für Netzgerät, Audioausgang

Stromversorgung 4 x Alkali-Batterie, AA (1,5 V)
4 x NiMH-Akku, AA (1,2 V)
Netzgerät optional

Ausstattung

Wechselobjektivfassung nein

Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat 6-fach Zoom, 35 bis 210 mm, zusätzliches digitales 4,4-fach Zoom

Filtergewinde optional

Schärfebereich 50 cm bis unendlich

Scharfstellung Autofokus und manueller Fokus

Nahaufnahmen/Makro 10 cm bis 80 cm
1 cm bis 20 cm (umschaltbar)

Belichtungssteuerung Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung

Verschluss mechanisch und elektronisch (Kombination)

Belichtungszeiten 1/2.000 s bis 3 s
1/1.000 s bis 3 s
1/10.000 s bis 15 s (manuell)

Blenden F2,8 - F11,0

Manuelle Belichtungskorrektur +/- 2 in Stufen von 0,3

Sucher LCD-Monitor und LCD-Farbsucher

LCD-Monitor 1,8" TFT-LCD-Monitor mit 110.000 Bildpunkten

Blitzgerät eingebaut ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation, Aufsteckschuh für externen Blitz, Blitz aufklappbar

Blitzreichweite 0,30 m bis 5,30 m (Weitwinkel)
0,90 m bis 5,00 m (Tele)

Selbstausröser 2 s oder 10 s (wahlweise)

Fernsteuerung vom Rechner nein

Videoaufzeichnung QuickTime Motion JPEG-Format
640 x 480 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde)
320 x 240 Bildpunkte (30 Bilder pro Sekunde)

Sonstiges Sonstige Belichtungsautomatik + (Portrait, Landschaft, Sport, Nachtaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht tageslicht/warm/kalt); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung über 64 Messfelder, mittenbetonte Integralmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen ; Serienbildfunktion bis 5 Bilder pro Sekunde Serienbildfunktion (nur bei hoher Auflösung), "Ringspeicher"-Funktion bei der die 5 letzten Bilder einer unbegrenzten Anzahl an Bildern gespeichert werden; 1,8 B./sek. bei max. 40 Bildern in Folge; Tonaufnahme (30 Sekunden pro Bild/Bildserie); S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Blitzempfindlichkeit einstellbar; Stativgewinde; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 9-fach Bild, 15-fach Zoom); 18-fach Zoom im Wiedergabemodus; Mehrfachbelichtung möglich; Histogrammanzeige

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen B x H x T 122 mm x 81 mm x 97 mm

Gewicht 590 g (betriebsbereit)

Lieferumfang

serienmäßig	Standardbatterien 16 MByte-SmartMedia-Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Audioanschlusskabel Objektivdeckel Bildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe Home Edition 4.0 für Windows und für Macintosh Kamerasoftware Fujifilm FinePix Viewer USB-Gerätetreiber
optional	Akkuset 2HR-3UF NiMH-Ladegerät/Akku-Set BK-NH Netzteil AC-5VH SmartMedia-Wechselspeicherkarten in allen verfügbaren Kapazitäten IBM Microdrive 340 MB IBM Microdrive 1 GB externes Firewire-Kartenlaufwerk (für SM + CF) DM-R1 externes USB-Kartenlaufwerk (für SM) SM-R2 SmartMedia/PC-Card-Adapter PC-AD3 SmartMedia-Diskettenadapter FD-A2 PowerPack FPP 5V Objektivadapter/Weitwinkelkonverter-Set WL-FX9 Objektivadapter/Telekonverter-Set TL-FX9 Blitzgerät FPF 34

Weiterführende Links

[6 Meldungen](#)

[1 digitalkamera.de-Testbericht](#)

[Adressen europäischer Fujifilm-Niederlassungen](#)

[Testberichte zur Fujifilm FinePix S602 Zoom bei Ciao \(externer Link\)](#)

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig durch die digitalkamera.de-Redaktion recherchiert – trotzdem können wir keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben geben. Sollten Sie sicher sein, dass dieses Datenblatt unrichtige Angaben enthält, benachrichtigen Sie uns bitte per E-Mail an digitalkamera.de@medianord.de.

